

Tabelul 4 Filtru trece banda cu 7 poli, cu largime de banda mai mare.

<b>7 p, trecere</b>	<b>7.0 – 7.4</b>	<b>6.8 - 7.6</b>	<b>6.6 - 7.8</b>	<b>6.4 - 8.0</b>	<b>6.2 - 8.2</b>
<b>Df = F/dF</b>	<b>0.057</b>	<b>0.114</b>	<b>0.171</b>	<b>0.228</b>	<b>0.286</b>
<b>Q</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
<b>C1</b>	<b>7958</b>	<b>3779</b>	<b>2652</b>	<b>1989</b>	<b>1588</b>
<b>L1</b>	<b>0.06</b>	<b>0.12</b>	<b>0.19</b>	<b>0.25</b>	<b>0.31</b>
<b>C2</b>	<b>12.29</b>	<b>24.64</b>	<b>37.10</b>	<b>49.74</b>	<b>62.49</b>
<b>L2</b>	<b>39.7</b>	<b>19.89</b>	<b>13.26</b>	<b>9.95</b>	<b>7.97</b>
<b>C3</b>	<b>15916</b>	<b>7558</b>	<b>5304</b>	<b>3978</b>	<b>3176</b>
<b>L3</b>	<b>0.03</b>	<b>0.06</b>	<b>0.095</b>	<b>0.125</b>	<b>0.155</b>
<b>C4</b>	<b>12.29</b>	<b>24.64</b>	<b>37.10</b>	<b>49.74</b>	<b>62.49</b>
<b>L4</b>	<b>39.7</b>	<b>19.89</b>	<b>13.26</b>	<b>9.95</b>	<b>7.97</b>
<b>C5</b>	<b>15916</b>	<b>7558</b>	<b>5304</b>	<b>3978</b>	<b>3176</b>
<b>L5</b>	<b>0.03</b>	<b>0.06</b>	<b>0.095</b>	<b>0.125</b>	<b>0.155</b>
<b>C6</b>	<b>12.29</b>	<b>24.64</b>	<b>37.10</b>	<b>49.74</b>	<b>62.49</b>
<b>L6</b>	<b>39.7</b>	<b>19.89</b>	<b>13.26</b>	<b>9.95</b>	<b>7.97</b>
<b>C7</b>	<b>7958</b>	<b>3779</b>	<b>2652</b>	<b>1989</b>	<b>1588</b>
<b>L7</b>	<b>0.06</b>	<b>0.12</b>	<b>0.19</b>	<b>0.25</b>	<b>0.31</b>